GCSD5 controles

Display Panel

1- Input HDMI.
2- Output Aux Power USB 5V/1A.
3- RCBus comunications.
4- Speaker Left.
5- ins15 Instrument.
6- Switch HDMI (Input HDMI/PC).
7- Speaker Rigth.
8- Fan5
9- Display Control Panel.
10- Display 17.3″.

Una excelente pantalla para ver tanto en interiores como en exteriores.

Display (10) LED IPS 17,3″ Full HD 1920 x 1080 @60Hz, alto brillo con 600-1000 nits y alto contraste 1000:1 y ángulo de visión de 178º.

Desde la pantalla se puede visualizar el vídeo del vehículo (con la entrada externa 1 input HDMI) o disponer de una segunda pantalla para el PC. El panel display dispone de un botón (6) para seleccionar entre entrada HDMI para el vídeo o dispositivos auxiliares o HDMI para el PC.

Control display (9): Botones directos para modificar algunas funciones del display, Menú, ON/OFF, Volumen, etc.

Control temperatura: ventilador para disipar el calor generado

durante el funcionamiento del GCSD5, lo que ayuda a mantener una temperatura interna adecuada y evita el sobrecalentamiento. la temperatura es configurable desde el menu del instrumento Ins15.

HDMI Input (1): Puede conectar un receptor de video digital, cámaras y fuentes de video adicionales a través de HDMI, lo que le permite ver y controlar múltiples fuentes de video en tiempo real.

Alimentación USB (2): permite alimentar dispositivos adicionales, como HDMI Wireless 60Ghz u otros accesorios.

RCBUS (Jack-Hembra 3): Para comunicación con dispositivos XLRS.

Altavoces L y R (4,7): sonido del PC mezclado con Beeps de instrumentos y sonidos de alarmas varias.

Ins15 (5): Instrumento con display TFT y encoder. Controla receptor de video analogico a 5.8Ghz interno, temperatura panel display volumen sonido y cableado display.

GCSD5 Base

1- Llave Power ON/OFF
2- Led Power.
3- Pulsador marcha PC (solo ON).
4- Conector cargador bateria LiOn.
5- USB 3.0.
6- USB 2.0.
7- Ethernet PC.
8- Ethernet SATPRO, XLRS.
9- SPPM (salida/entrada).
10- Potenciometro JL.
11- Display L.
12- Encoder VL.

13- Interruptor KL.
14- Interruptor HL.
15- Conmutador IL (3 posiciones).
16- Joystick L.
17- Micro Joystick SL (5 posiciones).
18- Boton AL.
19- Boton BL.
20- Boton CL.
21- Boton FL.
22- Display Control.
23- Boton OK.
24- Encoder Menu con pulsador.
25- Boton Back.
26- Boton FR.
27- Boton CR.
28- Boton BR.
29- Boton AR.
30- Micro Joystick SR.
31- Joystick R.
32- Conmutador IR (3 posiciones).
33- Interruptor HR.
34- Interruptor KR.
35- Encoder VR.
36- Display R.
37- Potenciometro JR.
38- Joystick V (Video). Abatible.
39- Display PC.

Podrás asignar cualquier objeto: encoders, Potenciómetro, Boton interruptor y conmutador a canales RC específicos del receptor RXLRS lo que te permitirá personalizar completamente el control, adaptándolo a tus necesidades y preferencias para cada vehículo específico. Estaas mezclas se realizan en el receptor, no en la GCSD5. Mas info en XLRS. Nuevo Concepto Radio Control.

Objetos personalizables: 8 Botones, 4 Switches de 2 posiciones, 2 Switches de 3 posiciones, 2 Pulsadores, 2

MicroJoysticks de 4 posiciones + Enter, 2 Encoders con pulsador, 2 Potenciómetros, 2 Joysticks RC, Joystick auxiliar de 3 ejes (X , Y y Z) con pulsador.

Joystick V (38): Este joystick especializado con su diseño plegable le permite tener un control suave sobre las funciones de la cámara de su vehículo, la posición X, Y y Z, el zoom, el botón configurable para fotografía u otras funciones específicas. Por supuesto, se puede utilizar para otras aplicaciones especiales (control de brazos robóticos, control de excavadoras, etc.).

USB 2.0 / Simulador (6): Conecte la llave USB de su simulador RC a la entrada SPPM y al USB del GCSD5 para controlar hasta 16 canales RC y simular sus operaciones con los controles del GCSD5.

Conexiones

RCBUS (Conector lateral): En V1.x se conecta a la antena Tracker SATPRO. Para comunicación con módulo de radio TX (WMX481), Antenna Tracker SATPRO y otros dispositivos XLRS.